

# Comfort 260 accu

Automatismos para puertas de garaje

Marantec   
Antriebstechnik



**EOS** EASY OPERATING SYSTEM



## Comfort 260 accu

ARTÍCULO	N.º DE ART.	PRECIO
Comfort 260 accu	--	

### VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Grupo motor con mando integrado, precableado, 5.000 mm
- Unidad de batería Accu 700 con regulador de carga
- Cargador
- Receptor modular Digital 911, 868 MHz bi-linked
- 2x Emisor manual Micro Digital 572 de 2 canales, 868 MHz bi-linked
- Kit de montaje universal para puertas basculantes y seccionales

### DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	24 V CC
Capacidad de batería	7,2 Ah
Potencia absorbida durante el servicio	0,12 KW
Potencia absorbida en stand-by	0,05 W
Modo de servicio (tiempo de conexión)	S2-2 min
Tensión del motor	24 V CC
Tensión de control	24 V CC
Clase de protección	(Grupo motor) IP 20 (Unidad de batería) IP 20
Clase de protección	III

### DATOS MECÁNICOS

fuerza de tracción y presión	máx. 550 N
Velocidad de marcha	máx. 160 mm/s
Tiempo de apertura (específico de puerta)	14 s

### DATOS DEL ENTORNO

Medidas (An x Al x P)	(Grupo motor) 190x125x360 mm (Unidad de batería) 280x230x80 mm
Peso (total)	(Grupo motor) 6,4 kg (Unidad de batería) 6,0 kg
Rango de temperatura	(Grupo motor) -20 °C hasta +60 °C (Unidad de batería) -15 °C hasta +45 °C
Bombilla	Módulo de 8 LED

### FUNCIÓN

- Técnica de ahorro energético
- Desconexión final de carrera electrónica
- Arranque suave/parada suave/marcha suave
- Bloqueo electrónico contra apertura
- Protección de bloqueo
- Limitación de tiempo (de servicio)
- Desbloqueo mediante cable de tracción (interno)
- Cabezal del motor giratorio +/- 90°
- Programación EOS Marantec con pantalla LC
- Inversión de dirección de giro programable
- Back jump (descarga del borde de cierre)
- Función de cierre automático (puede utilizarse sólo en combinación con una barrera óptica)
- Tiempo de apertura de puerta y tiempo de preaviso programables
- Tiempo de iluminación programable
- Sistema automático de desconexión ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Posición intermedia ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Velocidad de marcha de puerta ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Posición de marcha suave ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Velocidad de marcha suave ABIERTA y CERRADA programable por separado
- Función de cerco (ocultamiento de barreras ópticas de cerco)
- Entrada de impulsos programable
- Contador de mantenimiento (intervalo programable) y contador de ciclos
- Señalización de error con memoria de errores
- Función de reset multietapa (mando, seguridad, radio, etc.)
- Conexión (convencional) para pulsador, barrera óptica y circuito de parada
- Salida de 24 V CC, máx. 50 mA

### USO

- Sistema de motorización para puertas de garaje de uso privado
- Para puertas basculantes hasta 3.500 mm de ancho y 90 kg de peso
- Para puertas seccionales de pared simple hasta 5.000 mm de ancho y 90 kg de peso
- Para puertas seccionales de pared doble hasta 3.000 mm de ancho y 90 kg de peso
- Para puertas basculantes y de capota hasta 3.500 mm de peso, 2.250 mm de alto y 90 kg de peso
- Aprox. 30 días de uso con 4 accionamientos diarios (en función, p. ej., de la temperatura ambiente, etc.)
- En combinación con guías motrices Marantec